

Guida rapida alla connessione con Android

Guida rapida alla connessione con Android





1. Dopo avere inserito la Sim nell'apparato Android desiderato, accediamo al menù **Impostazioni** e accedete poi nel menù **Altre Impostazioni** (in altre versioni Android **può capitare** di trovare voci similari o passaggi di accesso al menù diversi, ma che seguendo comunque la guida si accede ugualmente)



2. Dopodiché accedere al menù Reti Mobili

← Tethering & Reti
Tethering USB Attiva il tethering USB e collega altri dispositivi per condividere i miei dati
Hotspot Wi-Fi Attiva Hotspot portatile e collega altri dispositivi al telefono via Wi-Fi
Tethering Bluetooth Attiva il tethering Bluetooth e collega altri dispositivi al telefono tramite Bluetooth
Guida
RETE
Modalità aereo Disattiva tutte le connessioni wireless (Wi-Fi, Bluetooth e dati) e le chiamate
Reti mobili
VPN Configura e gestisci reti private virtuali (VPN)



3. Accedere alla voce Nomi punti di accesso.



4. A questo punto avrete visualizzato l'elenco dei **punti di accesso** già configurati. Createne uno nuovo e vi troverete in una schermata uguale o simile alle foto successive.

← Modifica punto di accesso	← Modifica punto di accesso
Nome alfavid	Proxy MMS Non impostato
APN mobile.av.static.it	Porta MMS Non impostato
Proxy Non impostato	MCC 222
Porta Non impostato	MNC 88
Nome utente xxxxx@roamer.newalfatel2002	Tipo di autenticazione
Password	Tipo APN Non impostato
MMSC Non impostato	Protocollo APN
Proxy MMS Non impostato	Protocollo roaming APN



- 5. Le impostazioni da modificare sono:
 - Nome: Connectyca;
 - **APN:** mobile.av.static.it;
 - Nome Utente: username comunicato da Connectyca;
 - Pwd: password fornita da Connectyca;
 - **Tipo di Autenticazione:** PAP;
 - **APN:** Attivato.

N.B. Alcune configurazioni possono differire solo di alcune voci che in realtà sono già pre-configurate dal sistema stesso, in base alla versione Android del dispositivo, e quindi non per forza necessitano una modifica.

6. Adesso tornate indietro al menù principale. La configurazione è completa. Da questo momento potete navigare con la Connessione 4G/LTE Connectyca.